9型金属轴型

EC09E系列

本体尺寸9.5 mm的小型、圆形,有助于安装面积的节省空间化





輸出信号: A, B, 2相輸出额定: 10mA 5V DC操作寿命: 15,000 cycles

主要用途: Automotive: 汽车导航仪 汽车音响 HVAC

■产品一览

| 产品编号 | 操作部方向 | 操作部形状 | 操作部长度 (mm) | 定位扭矩 | 定位数 | 脉冲数 | 按开开关 | 按开开关行程 (mm) | 汽车用 | 图号 |
|--------------|----------|-------|---------------|---------|-----|-----|------|----------------|-----|----|
| EC09E1520407 | Vertical | 平轴 | 15 | 8±5mN·m | 30 | 15 | 无 | _ | • | 1 |
| EC09E1524417 | Vertical | 平轴 | 20 | 8±5mN·m | 30 | 15 | 有 | 0.5 | • | 2 |
| EC09E1524418 | Vertical | 平轴 | 20 | 8±5mN⋅m | 30 | 15 | 有 | 1.5 | • | 3 |

1 注

- 1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
- 2. 请以最小订购单位的N(整数) 倍来订货。
- 3. 还有上述产品一览以外的产品,需要时,请向本公司营业部门询问。

■包装规格

托盘


| 包装数 | 出口包装箱尺寸 | | |
|-------|---------|-----------------|--|
| 1箱/日本 | 1箱/出口包装 | (mm) | |
| 700 | 1,400 | 529 x 374 x 213 | |

图号1

■外形图

Unit: mm 19.5 19.5 7 7 9 9 9 9 10.5 10

■安装孔尺寸图




自插入侧所看到的图


9型金属轴型 EC09E系列

图号2

■外形图




■安装孔尺寸图




自插入侧所看到的图

图号3

■外形图



■安装孔尺寸图



自插入侧所看到的图